

Revisioni

Data	Versione	Descrizione	Autore
21/02/2019	1.0	Primo rilascio	M.Mantovan

Indice

1	Introduzione	1
2	Collegamento alla stampante	2
3	Installazione	3
3.1	Impostazione Password di amministratore locale.....	3
3.2	Installazione applicazione sos8026	4

1 Introduzione

Per l'installazione del prodotto USB8026x sulle stampanti HP, per motivi di modifiche hardware e software delle stampanti, è ora necessario collegarsi alla stampante tramite un Browser e procedere al caricamento dell'applicazione sos8026.

Quando viene collegato per la prima volta, il prodotto (la scheda USB) USB8026x, la stampante presenta un errore:



Questo messaggio non comparirà più, dopo effettuata l'installazione dell'applicazione.

2 Collegamento alla stampante

Si presuppone la stampante collegata in rete, e raggiungibile da un PC via WEB browser.

Digitare sulla barra degli indirizzi del browser.

La connessione HTTPS richiede un passaggio di conferma.



La connessione non è privata

Gli utenti malintenzionati potrebbero provare a carpire le tue informazioni da

192.168.1.117 (ad esempio, password, messaggi o carte di credito). [Ulteriori informazioni](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Contribuisci a migliorare la Navigazione sicura inviando a Google [informazioni di sistema e contenuti delle pagine](#). [Norme sulla privacy](#)

Nascondi avanzate

Torna nell'area protetta

Questo server non è riuscito a dimostrare che si tratta di **192.168.1.117**; il relativo certificato di sicurezza non è considerato attendibile dal sistema operativo del computer. Il problema potrebbe essere dovuto a un'errata configurazione o a un malintenzionato che intercetta la connessione.

[Procedi su 192.168.1.117 \(non sicuro\)](#)



Entrata/Uscita	Stato	Capacità	Formato	Tipo
Vassoio 1	<input type="checkbox"/> vuoto	100 fogli	Quadr. form.	Giustasize tipo
Vassoio 2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	550 fogli	A4	Comune
Scomparto standard	<input type="checkbox"/> OK	250 fogli	ND	ND

3 Installazione

Occorre ora accedere alla stampante come amministratore locale (registrazione).

Se non è impostata una password di amministratore locale, è necessario, per l'installazione del prodotto, crearne una.

Se non è ancora impostata una password di amministratore, proseguire con "registrazione", lasciando il campo Password vuoto, altrimenti inserire la Password e proseguire

3.1 Impostazione Password di amministratore locale

Se non ancora impostata la password di amministratore locale:

Nella TAB "Sicurezza" ⇒ "Protezione Generale", compilare con la password stabilita.

In fondo alla pagina WEB; "Applica"

3.2 Installazione applicazione sos8026

Nella TAB “Generale” ⇒ “Installazione Soluzione” ⇒ “Scegli file”

HP LaserJet M506 192.168.1.117

Informazioni Generale Stampa Risol. problemi Sicurezza Servizi Web HP Rete

Notifiche
Menu Amministrazione del pannello di controllo
AutoSend
Modifica altri collegamenti
Informazioni sull'ordinazione
Informazioni periferica
Lingua
Data e ora
Imp. consumo energ.
Backup e ripristino
Ripristina imp. di fabbrica
Installazione soluzione
Aggiornamento firmware
Servizi di statistica e gestione quote

Altri collegamenti
HP Instant Support
Ordina materiali di consumo
Assistenza per il prodotto

Installazione soluzione

Le soluzioni sono pacchetti software accessori che possono essere installati per estendere o modificare la funzionalità del prodotto. Una volta installata, la soluzione viene visualizzata nella sezione Soluzioni installate.

Installa nuova soluzione

Scegli file
Scegli file Nessun file selezionato Installa

⚠ Nota: alcune installazioni di soluzioni richiedono il riavvio della periferica.

Soluzioni installate

Nessuna soluzione installata.

Rimuovi...

⚠ Nota: la rimozione delle soluzioni potrebbe richiedere il riavvio della periferica.

Selezionare il file applicazione, precedentemente scaricato.

HP LaserJet M506 192.168.1.117

Informazioni Generale Stampa Risol. problemi Sicurezza Servizi Web HP Rete

Notifiche
Menu Amministrazione del pannello di controllo
AutoSend
Modifica altri collegamenti
Informazioni sull'ordinazione
Informazioni periferica
Lingua
Data e ora
Imp. consumo energ.
Backup e ripristino
Ripristina imp. di fabbrica
Installazione soluzione
Aggiornamento firmware
Servizi di statistica e gestione quote

Altri collegamenti
HP Instant Support
Ordina materiali di consumo
Assistenza per il prodotto

Installazione soluzione

Le soluzioni sono pacchetti software accessori che possono essere installati per estendere o modificare la funzionalità del prodotto. Una volta installata, la soluzione viene visualizzata nella sezione Soluzioni installate.

Installa nuova soluzione

Scegli file
Scegli file sos8026-3.2.0.0.bdl Installa

⚠ Nota: alcune installazioni di soluzioni richiedono il riavvio della periferica.

Soluzioni installate

Nessuna soluzione installata.

Rimuovi...

⚠ Nota: la rimozione delle soluzioni potrebbe richiedere il riavvio della periferica.

“Installa” e “riavvia ora” la stampante.

HP LaserJet M506 192.168.1.117

Informazioni Generale Stampa Risol. problemi Sicurezza Servizi Web HP Rete

Notifiche
Menu Amministrazione del pannello di controllo
AutoSend
Modifica altri collegamenti
Informazioni sull'ordinazione
Informazioni periferica
Lingua
Data e ora
Imp. consumo energ.

Pagina di conferma

Installazione soluzione
Il file è stato caricato ed è necessario riavviare la periferica per completare l'installazione. L'installazione verrà eseguita al successivo riavvio.

Riavvia ora Riavvia in seguito

L'applicazione, se correttamente installata, comparirà nell'elenco delle “Soluzioni installate”.

HP LaserJet M506 192.168.1.117

Informazioni Generale Stampa Risol. problemi Sicurezza Servizi Web HP Rete

Notifiche
Menu Amministrazione del pannello di controllo
AutoSend
Modifica altri collegamenti
Informazioni sull'ordinazione
Informazioni periferica
Lingua
Data e ora
Imp. consumo energ.
Backup e ripristino
Ripristina imp. di fabbrica
Installazione soluzione
Aggiornamento firmware
Servizi di statistica e gestione quote

Installazione soluzione

Riavviare il prodotto per completare l'operazione.
Attendere alcuni minuti, quindi aggiornare questa pagina per verificare che il prodotto sia stato riavviato. Il server Web sarà disponibile dopo il riavvio del prodotto.

Le soluzioni sono pacchetti software accessori che possono essere installati per estendere o modificare la funzionalità del prodotto. Una volta installata, la soluzione viene visualizzata nella sezione Soluzioni installate riportata di seguito.

Installa nuova soluzione

Scegli file
Scegli file | Nessun file selezionato | **Installa**

Nota: alcune installazioni di soluzioni richiedono il riavvio della periferica.

Soluzioni installate

Nome	Descrizione	Fornitore	Versione soluzione
<input type="checkbox"/> sos8026	sos8026	Stethos	3.2.0.0 (20190109)

Rimuovi

Nota: la rimozione delle soluzioni potrebbe richiedere il riavvio della periferica.